



HP ZBook Firefly 16형 G10 모바일 워크스테이션 PC

성능은 더 크게 크기는 그대로

멋진 디자인의 강력한 노트북이 전문가 수준의 성능과 탁월한 휴대성을 지원합니다. 전문가 등급의 그래픽과 프로세서, AI가 강화된 웹캠과 오디오, 정확한 색감의 디스플레이로 어디서나 생산성을 유지할 수 있습니다. 장소에 구애받지 않고 프로젝트 관련 협업 및 관리에 필요한 모든 것을 제공합니다.



*제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다

HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.

전문가 수준의 성능으로 업그레이드

- 빠른 반응 속도로 프로젝트 지연과 중단을 방지하세요. 인텔® 코어™ i7 v프로® 프로세서,^{1,2} NVIDIA RTX™ A500 노트북 GPU,³ 및 64GB 메모리⁴를 사용하여 파일을 열고 프로 앱을 동시에 실행하여 멀티태스킹 속도를 향상하세요.

온종일 끄떡없는 성능으로⁶ 어디서든 자유롭게 작업하세요

- 대부분의 HP 모바일 ZBook은 최소 무게가 1.76kg으로⁵ 휴대하기 쉽습니다. 긴 사용 시간을 자랑하는 배터리를 갖춘⁶ 세련되고 내구성 뛰어난 이 장치는 작은 크기로 휴대가 간편하므로 어디서나 우수한 생산성을 발휘합니다. 이동 중에 활용할 수 있는 고성능 워크스테이션입니다.

연결과 대화를 통한 협업

- ZBook Firefly로 어디서나 효율적으로 협업하세요. AI 강화된 자동 프레임 5MP 카메라⁷, 배경 소음을 차단하는 AI 소음 억제 소프트웨어⁸, Wi-Fi 6E⁹ 또는 5G 옵션¹⁰으로 어디서나 중단 없이 연결할 수 있습니다.

작업 집중도 향상

- 16:9 화면 비율보다 11% 더 많은 세로 콘텐츠를 표시하는 16:10 화면 비율 디스플레이로 더 많이 보고 더 많은 작업을 수행하세요. 선명한 색상 표현에 영향을 미치지 않는 낮은 블루라이트 옵션을 갖춘 OLED 4K 디스플레이에 완벽한 검은색과 깨끗한 흰색으로 디자인.¹⁹
- 빠른 편집 및 디자인을 위해 최대 64GB RAM⁴으로 프로젝트의 효율을 극대화하세요.
- 각 픽셀에 개별적으로 조명을 공급하는 디스플레이 기술 덕분에 더 진한 검정으로 기존의 LED 화면보다 더 선명한 대조를 이루는 색감, 향상된 컬러를 얻게 됩니다.³
- 16:10 화면 비율로 16:9 디스플레이보다 세로로 11% 더 많은 내용이 표시되므로 스크롤할 일이 줄어듭니다. 프로그램 메뉴나 도구 모음을 최소화하지 않고도 프로젝트의 더 많은 부분을 볼 수 있습니다.
- HP의 협업 및 연결 기술을 기반으로 하는 Windows 11¹¹ 제품으로 성능과 보안을 모두 챙기고 어디에서나 작업을 진행하세요.
- 복잡한 멀티 스레드 애플리케이션 처리에 적합하게 설계된 13세대 인텔® 코어™ i9 프로세서 [1.2]를 갖춘 인텔 v프로®로 멀티 태스킹 경험을 개선합니다.
- NVIDIA RTX™ A500 노트북 GPU 옵션으로 대규모 프로젝트를 진행하세요.³ 프로 앱 인증.
- 최대 2TB의 로컬 NVMe 스토리지로 빠른 속도로 멀티 태스킹이 가능하며 외장 드라이브가 필요하지 않습니다.¹⁴
- 사용이 편리한 HP Power Manager 대시보드로 배터리 성능과 조건을 관리 및 모니터링하고, 충전 옵션을 사용자 정의할 수 있습니다.¹⁶
- 긴 배터리 수명으로 플러그 연결 없이 온종일 여러 회의를 진행할 수 있습니다. HP Fast Charge로 PC를 빠르게 충전할 수 있습니다. 30분 만에 배터리를 최대 50% 충전할 수 있습니다.¹⁷
- HP 자동 프레임으로 화상 통화를 하다가 움직이더라도 상대방의 시선을 붙잡아 줍니다.¹⁹ 이제 더 넓은 시야각으로 카메라 프레임 내에서 움직이면 카메라와 오디오가 함께 따라옵니다.
- Wi-Fi 6E를 사용하여 고집적 무선 환경에서 빠르고 안정적으로 연결할 수 있습니다.¹⁸

HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.

HP ZBook Firefly 16형 G10 모바일 워크스테이션 PC 사양 표



*제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다

사용 가능한 운영 체제	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro 에디션 ¹ Windows 11 Home – HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용 권장 ¹ Windows 10 Home Single Language – HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용 권장 ¹ Windows 11 Pro(Windows 11 Enterprise는 볼륨 라이선싱 계약을 통해 사용 가능) ¹ Windows 11 Pro(Windows 10 Pro 다운그레이드와 함께 사전 설치됨) ^{1,2} FreeDOS ^{4,9}
프로세서 제품군 ^{3,4,5,6}	13세대 인텔® 코어™ i7 프로세서; 13세대 인텔® 코어™ i5 프로세서
가용 프로세서 ^{3,4,5,6,25}	인텔® 코어™ i7-1355U(1.2GHz E코어 기본 주파수, 1.7GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.7GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.0GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 2개 및 E코어 8개, 12스레드); 인텔® 코어™ i5-1335U(0.9GHz E코어 기본 주파수, 1.3GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.4GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.6GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 2개 및 E코어 8개, 12스레드); 인텔® 코어™ i7-1365U(1.3GHz E코어 기본 주파수, 1.8GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.9GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.2GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 2개 및 E코어 8개, 12스레드), 인텔® v프로® 기술 지원; 인텔® 코어™ i7-1360P(1.6GHz E코어 기본 주파수, 2.2GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.7GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.0GHz P코어 최대 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 4개 및 E코어 8개, 16스레드); 인텔® 코어™ i5-1340P(1.4GHz E코어 기본 주파수, 1.9GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.4GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.6GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개 및 E코어 8개, 16스레드); 인텔® 코어™ i5-1345U(1.2GHz E코어 기본 주파수, 1.6GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.5GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.7GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 2개 및 E코어 8개, 12스레드), 인텔® v프로® 기술 지원; 인텔® 코어™ i7-1370P(1.4GHz E코어 기본 주파수, 1.9GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.9GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.2GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원; 인텔® 코어™ i5-1350P(1.4GHz E코어 기본 주파수, 1.9GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.5GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.7GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개 및 E코어 8개, 16스레드), 인텔® v프로® 기술 지원
칩셋	인텔® 통합 SoC
최대 메모리	64GB DDR5-5200 비 ECC SDRAM ^{8,35}
메모리 슬롯	SODIMM 2개; 듀얼 채널 지원
내장형 스토리지	256GB 최대 2TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SSD ⁷ 256GB 최대 1TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL 2 SSD ⁷
디스플레이 크기(대각선, 미터법 단위)	40.6cm(16인치)
디스플레이	대각선 길이 40.6cm(16인치), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 250니트, 45% NTSC; 대각선 길이 40.6cm(16인치), WUXGA(1920 x 1200), 터치, IPS, 눈부심 방지, 250니트, 45% NTSC; 대각선 길이 40.6cm(16인치), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 400니트, 100% sRGB; 대각선 길이 40.6cm(16인치), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 1,000니트, 100% sRGB, HP Sure View Reflect 통합 프라이버시 스크린 ^{11,33,37}
사용 가능한 그래픽	통합: 인텔® 아이리스® Xe® 그래픽 ^{27,28,32} 분리형: NVIDIA RTX™ A500 노트북 GPU(4GB GDDR6 전용) ^{12,32} (인텔® 아이리스® Xe 그래픽 기능을 사용하려면 시스템을 인텔® 코어™ i5 또는 i7 프로세서 및 듀얼 채널 메모리로 구성해야 합니다. 인텔® 아이리스® Xe 그래픽과 인텔® 코어™ i5 또는 i7 프로세서 및 신호 채널 메모리는 UHD 그래픽으로만 기능합니다.)
오디오	Audio by Bang & Olufsen, dual stereo speakers, HP World Facing Microphone dual array digital microphones, functions keys for volume up and down, combo microphone/headphone jack, HD audio
메모리 카드 장치	스마트 카드 리더기 1개(일부 모델)
포트 및 커넥터	원쪽: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 신호 속도 1개(충전); HDMI 2.0b 1개; Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C® 40Gbps 신호 속도 포함) 2개(USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) ³⁷ ; 오른쪽: 헤드폰/마이크 콤보 1개; SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 신호 속도 1개
입력 장치	HP Premium Quiet Keyboard – 액체 유입 방지, 풀사이즈, 키보드(드래인 및 DuraKeys 포함); HP Premium Quiet Keyboard – 액체 유입 방지, 풀사이즈, 백라이트 키보드(드래인 및 DuraKeys 포함), 클릭패드(덜터 터치 제스처 지원 포함, 탭 기본으로 지원), Microsoft Precision Touchpad(제스처 지원 포함);
통신	WLAN: 인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 및 Bluetooth® 5.3 M.2 콤보, v프로®; 인텔® Wi-Fi 6E AX211(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 M.2 콤보, 비v프로® ⁹ ; WWAN: 인텔® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16; 인텔® 5G 솔루션 5000 ^{10,47} ; 옵션 NFC(Near Field Communication) 모듈
카메라	5MP 카메라; IR 카메라(옵션) ^{13,14}
소프트웨어	IE11 Bing 검색; HP 찾기 지원; HP Noise Cancellation 소프트웨어; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Native Miracast 지원; HP Connection Optimizer; myHP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Privacy Settings; HP Programmable Key; HP QuickDrop; HP Touchpoint Customizer; HP Anyware; Microsoft 365 및 Office(별도 판매, 활성화 시 인터넷 연결 필요); ^{18,21,22,23,26,39,46,55}
보안 관리	HP Sure Click; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; MS Bitlocker Encryption; 나노 보안 잠금 솔루션; HP Image Assistant Gen4.6; HP TPM 구성 유틸리티; HP Sure Run Gen4; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Recover Gen4(Embedded Reimaging 포함); 보안 코어 PC 지원; TPM 2.0 내장 보안 칩; Infineon SLB9670; 카메라 프라이버시 셔터; HP Tamper Lock(일부 모델); HP Sure View Reflect ^{24,29,31,32,33,34,36,40,42,43,44,45}
지문 판독기	지문 인식기(일부 모델)
관리 기능	HP 클라이언트 카탈로그; HP Power Manager; HP 클라이언트 관리 스크립트 라이브러리(다운로드); HP 드라이버 팩(다운로드); HP Image Assistant Gen5(다운로드); HP Patch Assistant(다운로드); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager ^{20,41,48}
전원	HP Smart 110W 외장 AC USB Type-C® 전원 어댑터; HP Smart 65W 외장 AC USB Type-C® 전원 어댑터
배터리 유형	HP 장수명 3셀, 51Wh 리튬 이온 배터리; HP 장수명 6셀, 76Wh 리튬 이온 폴리머 ³⁰
배터리 재충전 시간	배터리 고속 충전 지원: 30분 만에 약 50% 충전
치수	35.87 x 25.09 x 1.99cm
무게	1.72kg부터; (무게는 구성 및 부품에 따라 달라집니다.)
Energy star 인증(시리즈 고정)	ENERGY STAR® 인증
지속 가능한 영향 사항 (Sustainable impact)	저할로겐: 별크 패키징 이용 가능; 외부 전원 공급장치 90% 효율; 상자 내부 물드 용지 펄프 쿼션은 100% 지속 가능한 소재로 재활용 가능; 외부 상자와 골판지 충전재는 100% 지속 가능한 원료이며 재활용 가능; 60% 재활용(PCR) 플라스틱 ^{17,51,52,53,54}

데이터 시트 | HP ZBook Firefly 16형 G10 모바일 워크스테이션 PC

HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.

HP ZBook Firefly 16형 G10 모바일 워크스테이션 PC

메시지 각주

- ¹ 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화할 목적으로 디자인되었습니다. 일부 고객이나 특정 소프트웨어 애플리케이션은 해당 기술을 사용하는 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다. 구입 시 구성해야 하는 구성 가능한 옵션 기능입니다.
- ² 인텔 v프로® 에는 Windows 10 Pro 64비트 이상, v프로 지원 프로세서, v프로 지원 칩셋, v프로 지원 유선 LAN 및/또는 Wi-Fi 6E WLAN 및 TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. v프로® 에센셜 및 엔터프라이즈의 기능은 다양합니다. <http://intel.com/vpro>를 참조하세요.
- ³ 옵션 기능은 구매 시 구성해야 합니다.
- ⁴ 최대 64GB의 메모리는 구성 가능한 옵션 기능입니다.
- ⁵ 최저 무게입니다. 실제 무게는 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- ⁶ 배터리 수명은 제품 모델, 구성, 설치된 응용 프로그램, 기능, 용도, 무선 기능 및 전원 관리 설정에 따라 달라집니다. 배터리의 최대 용량은 사용 내역 및 기간에 따라 감소합니다. 자세한 내용은 MobileMark18 배터리 벤치마크 <https://bapco.com/products/mobilemark-2018/>를 참조하세요.
- ⁷ myHP 애플리케이션과 Windows OS가 필요합니다.
- ⁸ AI 노이즈 억제는 Windows 업데이트를 통해 자동으로 제공되거나 <https://support.hp.com/kr-ko/drivers>에서 다운로드할 수 있습니다. Windows 10 이상이 필요하며 내부 PC 스피커, 마이크 및 아날로그 헤드셋과 호환됩니다. AI 노이즈 억제 설정은 HP Audio Control 애플리케이션을 통해 구성할 수 있습니다.
- ⁹ Wi-Fi 6E는 구입 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다. Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 별도로 판매되는 Wi-Fi 6E 라우터가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용 가능합니다.
- ¹⁰ 인텔® 5G 모듈은 공장 출고 시 구성해야 하는 옵션입니다. 통신사가 3GPP 규격대로 256QAM 4x4를 사용하여 100MHz 5G NR 및 LTE 채널 대역폭을 모두 포함하는 ENDC(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity)를 배포하므로 5G NR NSA(비단독) 네트워크용으로 설계된 모듈입니다. AI 모듈은 활성화하여 사용해야 하며 서비스 계약을 별도로 구매해야 합니다. 해당 지역의 서비스 여부 및 범위는 서비스 제공업체에 문의하세요. 데이터 연결, 업로드 및 다운로드 속도는 네트워크, 위치, 환경, 네트워크 조건 및 기타 요인으로 인해 달라질 수 있습니다. 4G LTE 및 3G HSPA 기술과 역호환됩니다. 5G 모듈은 통신사가 지원하는 일부 플랫폼 및 국가에서만 사용 가능합니다.
- ¹¹ OLED 4K 디스플레이는 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ¹² Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 충분히 활용하기 위해 시스템을 업그레이드하거나, 하드웨어, 드라이버 또는 소프트웨어를 별도로 구매하거나 BIOS를 업데이트해야 할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트되고 활성화됩니다. 고급 인터넷 및 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수로가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. <http://www.windows.com>을 참조하십시오.
- ¹³ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 최대 5GB(Windows)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 보존됩니다.
- ¹⁴ 구성 가능한 옵션 기능입니다. 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 최대 35GB(Windows의 경우)가 시스템 복구 소프트웨어에 할당되어 있습니다.
- ¹⁵ HP Power Manager는 Windows 10 이상에서 사용할 수 있으며 Microsoft 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
- ¹⁶ 시스템이 꺼져 있거나 대기 모드에 있을 때 배터리를 30분 이내에 최대 50% 충전할 수 있습니다. 65와트 용량 이상의 전원 어댑터가 필요합니다. 배터리가 50% 충전되면 일반 충전으로 전환됩니다. 시스템 허용 오차로 인해 충전 시간이 +/-10% 차이 날 수 있습니다.
- ¹⁷ Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 Wi-Fi 6E 라우터(별도 판매)가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용 가능합니다.
- ¹⁸ HP 자동 프레임은 5MP 카메라에서만 사용할 수 있습니다. myHP 애플리케이션과 Windows OS가 필요합니다.

기술 사양 각주

- ¹ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고급 인터넷과 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수로가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. <http://www.windows.com>을 참조하십시오.
- ² 이 시스템은 Windows 10 Pro 소프트웨어로 사전 설치되었으며 Windows 11 Pro 소프트웨어 라이선스 및 복구 소프트웨어와 함께 제공됩니다. 한 번에 Windows 소프트웨어 버전 하나만 사용할 수 있습니다. 두 버전을 전환해서 사용하려면 기존 버전을 삭제하고 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터 손실을 방지하려면 운영 체제를 삭제하고 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업해야 합니다.
- ³ 프로세서 속도는 최고 성능 모드를 나타냄; 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 느린 속도로 실행됩니다.
- ⁴ 인텔® 터보부스트 성능은 하위이며, 소프트웨어 및 일반적인 시스템 구성에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 www.intel.com/technology/turboboost를 참조하십시오.
- ⁵ HP는 Microsoft의 지원 정책에 따라 인텔 및 AMD 7세대 이후 프로세서로 구성된 제품에서 Windows 8 또는 Windows 7 운영체제를 지원하지 않으며 <http://www.support.hp.com>에서 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버를 제공하지 않습니다.
- ⁶ 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 AI 기술의 사용에 따른 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.
- ⁷ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 최대 35GB(Windows의 경우)가 시스템 복구 소프트웨어에 할당되어 있습니다.
- ⁸ "10/100/1000" 또는 "기가비트" 이더넷은 기가비트 이더넷을 지원하는 IEEE 표준 802.3ab와 호환성을 나타내며, 1Gb/초의 실제 작동 속도를 의미하지 않습니다. 고급 전송에서는 기가비트 이더넷 서버 및 네트워크 인프라 연결이 필요합니다.
- ⁹ Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 별도로 판매되는 Wi-Fi 6E 라우터가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서는 사용 가능합니다.
- ¹⁰ WWAN은 옵션 기능이며 공장 출고 및 별도 구매의 서비스 계약이 필요합니다. 해당 지역의 사용 여부 및 서비스 범위에 대해서는 서비스 제공업체에 문의하세요. 연결 속도는 위치, 환경, 네트워크 조건 및 기타 요인으로 달라질 수 있습니다. 일부 제품 및 일부 지역에서는 4G LTE를 사용할 수 없습니다.
- ¹¹ UHD 이미지를 보려면 UHD 콘텐츠가 필요합니다.
- ¹² UMA 및 개별 구성은 HP UltraSlim Dock(별도 판매)을 독립형 디스플레이 3개 지원 - 최대 해상도 2.5K @60Hz(DP2) 및 FHD(VGA), HP Thunderbolt Dock G2(별도 판매)에서 독립형 디스플레이 3개 지원 - 최대 해상도 = 2.5K @60Hz(DP1) 및 2.5K @60Hz(DP2) 및 FHD(VGA) 또는 4K @60Hz(DP, Type-C) 및 4K @60Hz(DP, Type-C) 출력 포트).
- ¹³ HD 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
- ¹⁴ Windows Hello 안면 인증 기능은 IR(근적외선) 이미지를 위해 특별히 구성된 카메라를 사용하여 Windows 장치를 인증 및 잠금 해제하고 Microsoft Passport를 잠금 해제합니다.
- ¹⁵ 외부 전원 공급장치, WWAN 모듈, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 제외됩니다. 구매 후 제공된 서비스 부품은 자물쇠가 아닐 수 있습니다.
- ¹⁶ HP Support Assistant를 사용하려면 Windows 또는 인터넷 액세스가 필요합니다.
- ¹⁷ 사용이 편리한 HP Power Manager 대시보드로 배터리 성능과 조건을 관리 및 모니터링하고, 충전 옵션을 사용자 정의할 수 있습니다.
- ¹⁸ Microsoft Office는 별도로 판매되며 활성화하려면 인터넷에 액세스해야 합니다.
- ¹⁹ Miracast는 PC에서 스크린을 TV, 프로젝터, Miracast를 지원하는 스트리밍 미디어 플레이어로 프로젝션하는 무선 기술입니다. Miracast를 사용하여 PC에서 작업하는 내용을 공유하고 슬라이드 쇼를 보여줄 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://windows.microsoft.com/en-us/windows/8/project-wireless-screen-miracast>를 참조하십시오.
- ²⁰ HP Performance Advisor 소프트웨어. 다음 페이지에서 자세히 알아보거나 다운로드: <https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html>
- ²¹ HP BIOSphere Gen6 기능은 플랫폼과 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
- ²² 인텔 v프로® 는 Windows 10 Pro 64비트 이상, v프로 지원 프로세서, v프로 지원 칩셋, v프로 지원 유선 LAN 및/또는 Wi-Fi 6E WLAN 및 TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. v프로® 에센셜 및 엔터프라이즈의 기능은 다양합니다. <http://intel.com/vpro>를 참조하세요.
- ²³ HP Connection Optimizer는 Windows 10이 필요합니다.
- ²⁴ HD 코덱, DX12, HDMI 1.4, DP를 통해 HDCP 2.2(최대 4K @ 60Hz), HDMI를 통해 최대 4K @ 30Hz를 지원합니다.
- ²⁵ 공유 비디오 메모리(UMA)는 비디오 성능을 위해 총 시스템 메모리 일부만 사용합니다. 비디오 성능 전용 시스템 메모리 메모리는 다른 프로그램에서 다른 용도로 사용할 수 없습니다.
- ²⁶ HP Sure Click을 사용하려면 Windows 10 Pro 이상 또는 Enterprise가 필요합니다. 자세한 내용은 https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick을 참조하십시오.
- ²⁷ HP 고속 충전 기술 지원
- ²⁸ HP Sure View Gen4는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상 버전이 필요합니다.
- ²⁹ 보안 코어 PC는 인텔® v프로® 또는 AMD Ryzen™ Pro 프로세서가 필요합니다. 8GB 이상의 시스템 메모리가 필요합니다. 보안 코어 PC 기능은 공장에서 지원 가능합니다.
- ³⁰ HP Sure View Reflect 통합 프라이버시 화면은 옵션 기능으로, 구입 시 구성해야 하며 가로 방향으로 작동하도록 설계되었습니다.
- ³¹ HP Sure Sense는 Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro 또는 Windows 11 Enterprise OS를 장착한 일부 HP PC에서 사용할 수 있습니다.
- ³² 3GB 이상의 메모리와 32비트 운영 체제로 구성된 시스템은 시스템 리소스 요구 사항에 미치지 못해 모든 메모리를 사용하지 못할 수 있습니다. 4GB를 초과하는 메모리의 주소를 지정하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다. 메모리 모듈은 초당 최대 4800MT/s의 데이터 전송 속도를 지원하며 실제 데이터 속도는 시스템에 구성된 프로세서에 따라 결정됩니다. 지원되는 메모리 데이터 전송 속도는 프로세서 사양을 참조하세요.
- ³³ 해상도는 모니터 기능, 해상도 및 색 농도 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
- ³⁴ HP Manageability Integration Kit는 <http://www.hp.com/go/clientmanagement>에서 다운로드할 수 있습니다.
- ³⁵ myHP를 사용하려면 Windows OS가 필요합니다.
- ³⁶ HP Secure Erase, 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시 800--88 "Clear" 워생 처리 방법에 설명된 경우, HP Secure Erase는 인텔® 옵테인™을 사용하는 플랫폼을 지원하지 않습니다.
- ³⁷ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager는 Microsoft Endpoint Manager로 관리되는 지원 HP Pro, Elite, Z 및 POS(Point-of-Sale) PC에서 사용할 수 있습니다. Microsoft Endpoint Manager에 가입해야 하며, 별도로 판매됩니다. 네트워크 연결이 필요합니다.
- ³⁸ HP Sure Admin을 사용하려면 Windows 10 이상 및 HP BIOS가 필요합니다.
- ³⁹ HP Sure Recover Gen4(Embedded Reimaging 기능 포함)는 구입 시 구성해야 하는 옵션 기능이며 Windows 10 이상이 필요합니다. 데이터 손실 방지를 위해 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. Wi-Fi를 사용한 네트워크 기반 복구는 인텔 Wi-Fi 모듈이 탑재된 PC에서만 이용할 수 있습니다.
- ⁴⁰ HP Tamper Lock은 공장 출고 시 구성해야 하는 옵션 기능이며 사용하기 전에 감독자 암호를 설정해야 합니다.
- ⁴¹ HP Client Security Manager Gen7는 Windows가 필요하며 일부 HP Elite 및 Pro PC에서 사용할 수 있습니다.
- ⁴² HP Sure Start Gen6는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상 버전이 필요합니다.
- ⁴³ HP Anyware 소프트웨어와 라이선스는 1년 또는 3년 구독을 통해 이용할 수 있습니다. 인터넷 연결이 필요합니다. 구독 기간이 종료되면 갱신이 필요합니다. HP Anyware 구독은 최소 주문 수량이 5인 동시에 PCoIP 연결 수(소프트웨어가 아닌 호스트 연결 수에 대한 비용 지불)를 기준으로 합니다. 한정된 기간 동안 HP Anyware Professional 가입에는 ZCentral Remote Boost 및 ZCentral Connect에 대한 액세스 및 지원이 제공되며, 구입을 희망하는 경우 HP 리셀러를 통해 구입하거나 hp.com/Anyware에 문의하십시오. ZCentral Remote Boost에는 Windows 10, 11, RHEL/CentOS(7 또는 8), UBUNTU 18.04 또는 20.04 LTS 운영 체제가 필요합니다. macOS(10.14 이상) 운영 체제 및 ThinPro 7.2는 수신자 측에만 지원됩니다. ZCentral Connect에는 Windows(10 또는 11) 또는 Windows Server(2016 또는 2019) 운영 체제, Microsoft Active Directory 및 인텔 액티브 관리 기술이 필요합니다. 시스템 요구 사항을 확인하거나 HP Anyware 및 Anyware Manager를 설치하려면 <https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware>에서 관리 안내서를 참조하십시오.
- ⁴⁴ 기가비트급 카테고리 16 4G LTE 모듈은 선택 사항이며 공장 출고 시 구성해야 합니다. 캐리어가 5 캐리어 애그리게이션과 100MHz의 채널 대역폭을 배포할 경우 최대 1Gbps의 다운로드 속도를 지원하도록 설계된 모듈은 활성화가 필요하며 별도로 구매하는 서비스 계약입니다. HSPA 3G 기술과 역호환됩니다. 해당 지역의 이용 가능 여부 및 서비스 범위에 대해서는 서비스 제공업체에 문의하세요. 연결, 업로드 및 다운로드 속도는 네트워크, 위치, 환경, 네트워크 조건 및 기타 요인으로 달라질 수 있습니다.
- ⁴⁵ 일부 제품 및 일부 지역에서는 4G LTE를 사용할 수 없습니다.
- ⁴⁶ HP Cloud Recovery는 인텔® 또는 AMD 프로세서가 탑재된 Z by HP HP Elite 및 Pro 데스크톱과 노트북 PC가 필요하며, 개방형 유선 네트워크 연결이 필요합니다. 참고: 데이터 손실 방지를 위해 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>. HP Sure Recover Gen4(Embedded Reimaging 포함)는 옵션 기능이며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ⁴⁷ 웹 전용 지원
- ⁴⁸ 각 구성 요소에 포함된 바다 수거 플라스틱의 비율은 제품에 따라 다릅니다.
- ⁴⁹ 재활용 플라스틱 비율은 IEEE 1680.1-2018 표준에 명시된 정의를 바탕으로 합니다.
- ⁵⁰ 파이버 충전재는 100% 재활용 우드 파이버와 유기 재료로 제작됩니다.
- ⁵¹ 외부 상자 패키징 및 보관지 충전재는 100% 지수 가능한 방식으로 포장하고 인증 받은 재활용 파이버로 제작됩니다.
- ⁵² HP Quick Drop은 인터넷 액세스가 필요하며 Windows 10 PC에 HP QuickDrop 앱이 사전에 설치되어야 합니다. 또한 Android 7 이상을 실행하는 Android 장치(전화기 또는 태블릿)와 Android HP QuickDrop 앱 및/또는 iOS 12 이상을 실행하는 iOS 장치(전화기 또는 태블릿)와 iOS HP QuickDrop 앱이 필요합니다.
- ⁵³ 일부 타사 메모리 모듈의 비법제 표준 특성으로 인해 호환성을 보장하려면 HP 브랜드 메모리 사용을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 작동합니다.
- ⁵⁴ SuperSpeed USB 20Gbps는 Thunderbolt™ 4에서 사용할 수 없습니다.

업데이트 수신 신청 hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. 본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증 사항은 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에서 명시되어 있습니다. 본 문서에 포함된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술적 또는 편집적 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다.

인텔, 코어, 옵테인, 셀러론, 펜티엄, 아이리스, XMM, Thunderbolt는 미국과 다른 나라에서 인텔사 또는 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. AMD, Ryzen, Athlon, Radeon은 Advanced Micro Devices, Inc.의 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유자의 상표이며 라이선스가 있는 HP Inc.에서 사용됩니다. NVIDIA 및 GeForce는 미국 및 기타 국가에서 NVIDIA Corporation의 상표 및/

또는 등록 상표입니다. USB Type-C®와 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다. DisplayPort™ 및 DisplayPort™ 로고는 미국 및 기타 국가에서 동영상 전자공학 표준위원회(VESA®) 소유의 상표입니다. McAfee 및 McAfee LiveSafe는 미국 및 기타 국가에서 McAfee LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. ENERGY STAR는 미국 환경보호청의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

#kr-ko#, 5월 2023

—

