

스캔 전용

# HP 스캔젯 프로 3000 s3 스캐너



프로젝트와 워크플로우를 빠르고 자신감 있게 관리할 수 있습니다.  
여러 유형의 혼합 용지를 쉽게 처리하고 최대 35ppm/70ipm의 원패스 양면 스캔이 가능합니다.<sup>1</sup> 원격 제어를 사용해 모바일 장치로 스캔을 할 수 있습니다.<sup>2</sup> 일일 스캔 권장량은 3,500매입니다.



## 빠른 스캔. 뛰어난 결과. 페이지 하나도 빠짐 없이.

- 최대 35ppm/70ipm<sup>1</sup> 의 속도로 한 번에 양면을 모두 스캔합니다.
- 여러 유형의 혼합 용지에 대해서도 HP EveryPage와 초음파 센서를 사용하여 간편하게 모든 페이지를 쉽게 캡처합니다.<sup>3</sup>
- 책상위에서 사용하기 알맞게 작고 현대적인 제품 디자인으로, 책상위 작업 공간을 더 많이 확보할 수 있습니다.
- 무게 40gsm~413gsm, 크기 최대 21.6 x 309.9cm까지의 용지를 처리합니다.

## 원터치 스캔으로 워크플로우 최적화

- 원터치 스캔으로 일상적인 작업이 간소화됩니다. 자주 수행하는 스캔 작업에 대한 원버튼의 맞춤 설정이 가능합니다.
- 함께 제공되는, 완전한 기능을 갖춘 TWAIN 및 ISIS® 를 사용해 이미지를 애플리케이션으로 바로 스캔합니다.
- 동봉된 OCR 소프트웨어를 사용하여 스캔한 이미지를 손쉽게 편집 가능한 텍스트 파일, PDF 보안 파일 등의 다양한 문서 유형으로 변환합니다.
- HP 스캔 소프트웨어를 사용하여 스캔한 문서를 바로 주요 클라우드 대상에 보관하거나 신속히 공유할 수 있습니다.

## 전문가처럼 비즈니스 문서 캡처

- HP 스캔 소프트웨어로 자주 사용하는 문서 유형에 대해 스캔 프로필을 정의하고, 스캔 후 다양한 대상으로 전송할 수 있습니다.
- HP JetAdvantage Capture 앱을 사용해 모바일 장치에 직접 스캔한 다음, 파일을 편집 및 저장합니다.<sup>2</sup>
- 기능이 풍부한 소프트웨어를 사용해 문서, 명함, 기타 파일 유형을 캡처 및 구성합니다.



<sup>1</sup> 스캔 속도는 300dpi에서 측정된 것입니다(흑백, 그레이스케일 및 컬러). 실제 처리 속도는 스캔 해상도, 네트워크 상태, 컴퓨터 성능 및 애플리케이션 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.

<sup>2</sup> 모바일 기기에서 스캔하려면 HP 스캔젯 무선 어댑터 100(L2761A)과 HP JetAdvantage Capture 앱이 필요합니다(별도 구매). hp.com/go/documentmanagement 에서 앱을 다운로드하십시오. 무선 성능은 물리적 환경 및 액세스 포인트와의 거리에 따라 달라지며, 활성 VPN 연결에 의해 사용이 제한될 수 있습니다. Wi-Fi Direct® 스캔은 모바일 장치가 스캐너의 Wi-Fi® 네트워크에 직접 연결되어야 합니다.

Wi-Fi 및 Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Alliance® 의 등록 상표입니다.

<sup>3</sup> HP EveryPage는 2013년 5월 이전에 출시된 HP 스캔젯 장치에서는 HP Precision Feed 라고 불렀습니다.

## 기술 사양

스캔 기술	CMOS CIS
스캔 유형	날장 공급방식(Sheet-fed); 컬러 스캔: 지원
스캔 속도 ADF(레터)	최대 35ppm/70ipm
작업 속도	10 x 15cm 컬러 사진 스캔(200dpi, 24비트, tiff): 단일 이미지 스캔의 경우 약 6.27초; OCR A4(8.27 x 11.69인치), 200dpi, 24비트, RTF: 단일 이미지 스캔의 경우 약 7.45초; 10 x 15cm 컬러 사진을 이메일로 전송(150dpi, 24비트): 단일 이미지 스캔의 경우 약 5.95초; 단일 이미지를 이메일로 전송할 경우 약 1.08초. 총 7.03초; A4(8.27 x 11.69인치) PDF를 이메일로 전송(300dpi, 24비트): 단일 이미지 스캔의 경우 약 7.36초; 단일 이미지를 이메일로 전송할 경우 약 1.7초. 총 9.06초
스캔 해상도	<b>하드웨어:</b> 최대 600dpi(컬러 및 모노, 급지) <b>광학:</b> 최대 600dpi(컬러 및 모노, 급지)
스캔 파일 형식	텍스트 및 이미지: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), Searchable PDF
스캔 입력 모드	Win OS와 타사 애플리케이션에서 TWAIN, ISIS 및 WIA를 사용하여 HP에 1가지 전면 패널 스캔 모드.
스캐너 고급 기능	자동 컬러 탐지, 자동 노출, 자동 방향, OCR, 가장자리 지우기, 배경 정리, 구멍 제거, 특정 색 제거, 페이지 정렬, 클라우드로 스캔, 이메일로 스캔, 용지 공급 오류 탐지 고급 설정
ENERGY STAR 인증	예
출력 해상도 Dpi 설정	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600ppi
비트 수/그레이스케일 정도	외부 24비트, 내부 48비트; <b>그레이스케일 정도:</b> 256
스캔 크기	<b>ADF:</b> 216 x 3100mm
용지 유형	날장 용지, 인쇄 용지(레이저 및 잉크), 펀치 구멍이 있는 용지, 은행 수표, 명함, 송장, 무탄 소 폼, 스테이플러 심을 제거한 스테이플러로 고정했던 용지
용지 크기, ADF	U.S.-레터: 215.9 x 279.4mm; U.S.-리갈: 215.9 x 355.6mm; U.S.-이그제큐티브: 184.2 x 266.7mm; ISO A4: 210 x 297mm; JIS B5: 182 x 257mm; ISO B5: 176 x 250mm; ISO A5: 148 x 210mm; ISO A6: 105 x 148mm; ISO A7: 74 x 104mm; ISO A8: 52 x 74mm
용지 무게(ADF)	40~413g/m <sup>2</sup>
자동 급지 기능	Xerox 4024 75g/m <sup>2</sup> 용지 50매
스캔 처리량(일간)	3,500매 권장 연결성(표준)
기본 연결	USB 2.0 및 USB 3.0(초고속)메모리
메모리	512 MB
프로세서 속도	550 MHz
제어판	스캔 버튼, 취소 버튼, LED가 있는 전원 버튼, 오류 표시용 LED
이미지 스케일링 또는 확대 범위	임의 스케일링을 실행하지 않습니다.
Twain 버전	TWAIN 2.1 버전
기본 포함 소프트웨어	HP WIA 스캔 드라이버, HP TWAIN 스캔 드라이버, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort(Win 전용), I.R.I.S. Readiris, I.R.I.S. Cardiris(Win 전용), EMC ISIS(Win 전용)
호환되는 운영 체제	OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32비트 또는 64비트
최소 시스템 요구 사항	<b>PC:</b> Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32비트 또는 64비트, 여유 하드 디스크 공간 2GB, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: (32비트만), 2GB 여유 하드 디스크 공간, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 이상(32비트 전용); 모든 Intel® Pentium® II, Celeron® 또는 233MHz 호환 프로세서, 여유 하드 디스크 공간 850MB, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft® Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1GB HD, 인터넷 필수, USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32비트 또는 64비트, 여유 하드 디스크 공간 2GB, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft® Internet Explorer
작동 환경	<b>작동 습도 범위:</b> 15~80% RH(불응축식) <b>비작동 습도 범위:</b> 0~90% RH(불응축식) <b>권장 습도 작동 범위:</b> 15~80% RH(불응축식) <b>작동 온도 범위:</b> 10~35°C <b>보관 온도 범위:</b> -40~60°C <b>권장 작동 온도 범위:</b> 10~35°C
전원	<b>전원 공급 유형:</b> 외부 전원 어댑터 <b>전력 소비량:</b> 4.2W(대기), 0.7W(절전), 0.1W(자동 꺼짐), 0.1W(꺼짐); <b>전력 요구 사항:</b> 입력 전압 범위: 90~264VAC, 정격 주파수: 50~60Hz, 국제적 사용
제품 크기(W x D x H)	310 x 198 x 190mm
무게	3.4kg
상자 내용물	HP 스캔렛 프로 3000 s3 스캐너 엔진; 설치 안내서, 지원 전단, 보증 안내서; CD 2개; 전원 코드; USB 케이블; 전원 어댑터
보증	1년 제한 보증(HP/대리점에 발송 - 장치 교환)
전자기 방출 표준	Class B Emissions; CISPR 22:2008(국제); European Union EMC Directive 2014/30/EU, EN 55022:2010 (CE 마크); 중국 GB92254-2008(CCC); 대만 CNS13438:2006(BSMI); 미국 CFR47 Part 15, Subpart B(FCC); ICES-003:2012 Issue 6(캐나다); 호주 C-tick(뉴질랜드 포함); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC 인증; 우크라이나 EMC 승인; EN 61000-3-2:2014(harmonics); EN 61000-3-3:2013(fflicker); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010
안전 승인 및 요구 사항	IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 및 적용 가능한 모든 개정; CSA/UL 60950-1, 2판(2007); EN 60950-1:2006 +A11+A12+A2; EAC 안전성; 캐나다 cUL CoC; 중국 CCC; 유럽연합 CE; 케냐 PVOC; 쿠웨이트 TER; 나이지리아 SON; 사우디 아라비아 SASO; 남아프리카 NRCS; 대만 BSMI; 우크라이나 안전 승인
액세서리	HP 스캔렛 프로 3000 s3 롤러 교체 키트 L2754A

<sup>1</sup> 입력 및 출력 용지함을 접고 덮개를 닫았을 경우

<sup>2</sup> 전력 요구사항은 스캐너 구매 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. 작동 전압을 변환하지 마십시오. 전압을 변경하면 스캐너가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다.

<sup>3</sup> 실제 속도는 스캔 해상도, 연결 유형, 컴퓨터 성능 및 애플리케이션 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.

## 자세한 정보는 [hp.com](http://hp.com)을 참조하십시오.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 이 문서의 모든 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 서비스에 포함된 간이 보증서에 기재된 내용에 한합니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하지 않습니다. HP는 이 문서의 기술적 또는 편집상 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다. ENERGY STAR와 ENERGY STAR 로고는 미국의 등록상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Computer, Inc.의 등록상표입니다. Linux는 Linus Torvalds의 미국 등록상표입니다. UNIX는 The Open Group의 등록상표입니다.

## 주요 정보

번호	L2753A	설명	HP 스캔렛 프로 3000 s3 급지 스캐너
----	--------	----	--------------------------

### HP 케어 팩

번호	U9JR1E U9JR3E	설명	HP 3년 스캔렛 프로 3xxx 하드웨어 교환 지원 HP 3년 스캔렛 프로 3xxx 하드웨어 반품 지원
----	------------------	----	--

HP 케어 팩으로 귀중한 설비를 안전하게 보호하십시오. 기술적인 문제가 발생하는 경우 HP 공인 엔지니어에게 해결을 요청하십시오. HP 케어 팩에 대한 자세한 정보는 [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)를 참조하십시오.

### HP 지사

호주	(613) 8833 5000	hp.com.au
중국	(010) 6564 3888	hp.com.cn
홍콩	(852) 3559 7777	hp.com.hk
인도	(80) 2612 9000	hp.com/in
인도네시아	(62-21) 5799 1088	hp.com/id
한국	(02) 780 6200	hp.co.kr
말레이시아	(603) 2332 3333	hp.com.my
뉴질랜드	(09) 918 9555	hp.co.nz
필리핀	(632) 888 5900	hp.com/ph
싱가포르	(65) 6275 3888	hp.com.sg
대만	(02) 8722 9000	hp.com.tw
태국	(662) 353 9500	hp.com/th
베트남	(848) 3823 4151	hp.com/vn

국가별 공통 팩스 번호는 (65) 6275 6707입니다. (해당 국가: 방글라데시, 부탄, 브루나이, 캄보디아, 몰디브, 네팔, 파키스탄, 스리랑카).

### 지원되는 용지

HP 전화 문의처: 아시아: 65 6253 8500

### 솔루션

자세한 솔루션은 다음 사이트를 참조하십시오. [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc)

