

HP ZBook Power 16형 G11 모바일 워크스테이션 PC

성능은 더 크게 크기는 그대로

매우 합리적인 가격으로 전문가급 성능과 보안을 제공하는 ZBook으로 업그레이드하세요. CAD, 3D 구상, 모델링, 렌더링 등을 위한 전문가용 소프트웨어 앱을 실행하기 위한 뛰어난 협업 기능과 전문가급 구성 요소를 제공하는 이 내구성이 뛰어난 프리미엄 장치로 생산성을 향상하세요.

강력한 성능으로 전문 워크플로우 수행

최대 인텔® 코어™ Ultra 9 CPU와 인텔 vPro^{®1,2} 및 NVIDIA RTX™ 3000 Ada 노트북 GPU 옵션으로 중요한 프로젝트와 3D 모델링을 수행할 수 있습니다.³ 64GB RAM⁴과 8TB 스토리지로 속도 저하 없이 대량 멀티태스킹이 가능합니다.⁵

프리미엄 터치로 내구성 강화

전체 알루미늄 새시와 MIL-STD 810 내구성⁶을 갖춘 이 노트북은 견고함에 고급스러움까지 더한 제품입니다. 좁은 베젤을 사용하여 화면이 더욱 넓어졌습니다. 2K QHD 디스플레이에 120Hz 주사율⁷로 매끄러운 움직임을 직접 확인하세요.³

연결과 대화를 통한 협업

고품질 5MP 카메라³, 배경 소음을 차단하는 AI 노이즈 억제 소프트웨어¹⁰, 오래 지속되는 배터리⁹, 안정적인 인터넷 연결을 위한 Wi-Fi 6E⁸를 갖춘 ZBook Power로 효과적으로 협업하세요.



*상품 이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다

지속 가능성 실현

지속가능성 개선을 위해 노력한 PC를 선택하세요. 함께 모두의 미래를 보호하는 데 동참하세요.

HP는 제품이 사람, 지역사회, 지구에 미치는 영향에 관심을 기울입니다. EPEAT® Gold 등록¹²을 마치고 외부 상자 포장재를 100% 지속가능한 소재로 제작한 제품을 만나보세요¹³.



HP ZBook Power 16형 G11 모바일 워크스테이션 PC

특징

Windows 11

HP의 협업 및 보안 기술에 기반한 Windows 11¹⁴을 사용하여 성능이나 보안 걱정 없이 어디서나 일할 수 있습니다.

인텔® 코어™ Ultra 프로세서¹

복잡한 비즈니스 워크로드에 전력 효율적으로 적절한 작업을 적시에 적절한 엔진으로 전송하는 새로운 아키텍처로 차세대 AI 소프트웨어의 생산성을 극대화하세요.

NVIDIA® 그래픽

전문가용 애플용으로 인증된 최대 NVIDIA RTX™ 3000 Ada세대 노트북 GPU³로 프로젝트를 빠르게 처리하세요.

고속 스토리지

여러 작업을 빠르게 처리하며 최대 8TB 로컬 NVMe 스토리지를 갖추고 있어 외장 드라이브가 필요 없습니다.¹⁵

스마트 전원¹⁶ 관리

HP Smart Sense¹⁷는 사용량에 따라 PC의 발열 및 전원 관리를 지능적으로 최적화합니다. 까다로운 작업을 완료할 때 전체 성능 모드를 선택하여 강력한 성능을 효율적으로 사용하도록 돕습니다.

대형 메모리 구성

빠른 편집 및 디자인을 위해 최대 64GB RAM³으로 프로젝트의 효율을 극대화하세요.

2K QHD 120Hz 디스플레이

눈을 사로잡는 선명함과 놀랍도록 명확한 디테일에 흠뻑 빠져 보세요. 2560 x 1600 해상도로 제공하는 놀라운 시청 경험. 120Hz 주사율 덕분에 빠르게 움직이는 비디오도 매끄럽게 즐길 수 있습니다.^{3,18,19}

HP 고속 충전

긴 배터리 수명 덕분에 플러그 연결 없이도 온종일 여러 회의를 진행할 수 있습니다. HP Fast Charge로 PC를 빠르게 충전해보세요. 30분 만에 50%까지 배터리를 충전합니다.²⁰

HP Wolf Security

비즈니스용 HP Wolf Security²¹는 Windows 10 이상이 필요하고, 다양한 HP 보안 기능을 포함하며, HP Pro, Elite, RPOS 및 워크스테이션 제품에서 사용할 수 있습니다. 포함된 보안 기능과 OS 요구사항은 제품 세부 정보를 참조하세요.

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E를 사용하여 고집적 무선 환경에서 빠르고 안정적으로 연결할 수 있습니다.⁸

군사 표준 테스트

탁월한 내구성을 자랑하는 ZBook은 엄격한 MIL-STD 810H⁶ 테스트를 거쳐 PC를 사용한 원활한 작업을 보장합니다.



HP ZBook Power 16형 G11 모바일 워크스테이션 PC

기술 사양

사용 가능한 운영 체제	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home ¹ Windows 11 Home 단일 언어 ¹ Windows 11 Enterprise ¹ Ubuntu 24.04 LTS Ubuntu 22.04 LTS FreeDOS 3.0
프로세서 제품군 ^{2,3,4,5,12,25}	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 인텔® 코어™ Ultra 9 프로세서
가용 프로세서 ^{2,3,4,5,12,25}	인텔® 코어™ Ultra 9 185H(최대 3.8GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.1GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, 6P코어 및 E코어 8개, 22스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® 코어™ Ultra 7 165H(최대 3.8GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.0GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, 6P코어 및 E코어 8개, 22스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® 코어™ Ultra 7 155H(최대 3.8GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 22스레드) 인텔® 코어™ Ultra 5 135H(최대 3.6GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.6GHz P코어 최대 터보 주파수, 18MB L3 캐시, 4P코어 및 E코어 8개, 18스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® 코어™ Ultra 5 125H(최대 3.6GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.5GHz P코어 최대 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 4개 및 E코어 8개, 18스레드)
칩셋	인텔® 통합 SoC
최대 메모리	64GB DDR5-5600 비ECC SDRAM; ⁷ 전송률 최대 5600MT/초.
메모리 슬롯	SODIMM 2개; 듀얼 채널 지원 ^{8,9,10,32}
내장형 스토리지	512GB 최대 4TB 2개 PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SSD ^{11,52} 256GB 최대 512GB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL 2 SSD ⁷ 512GB 최대 1TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 SSD ¹¹
디스플레이 크기(대각선, 미터법 단위)	40.6cm(16인치)
디스플레이 ^{21,22,23,24}	40.6cm(16인치)(대각선), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 400니트, 100% sRGB; 40.6cm(16인치)(대각선), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 1,000니트, 100% sRGB, HP Sure View Reflect 통합 프라이버시 화면; 40.6cm(16인치)(대각선), WQXGA(2560 x 1600), IPS, 눈부심 방지, 낮은 블루라이트, 400니트, 100% sRGB; 40.6cm(16형), WUXGA(1920 x 1200), IPS, 눈부심 방지, 300니트, 45% NTSC; 40.6cm(16인치)(대각선), WUXGA(1920 x 1200), 터치, IPS, 눈부심 방지, 300니트, 45% NTSC
사용 가능한 그래픽	통합: 인텔® Arc™ 그래픽 분리형: NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation 노트북 GPU(8GB GDDR6 전용); NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation 노트북 GPU(8GB GDDR6 전용); NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation 노트북 GPU(6GB GDDR6 전용); NVIDIA RTX™ 500 Ada Generation 노트북 GPU(4GB GDDR6 전용)
오디오	Poly Studio 오디오, 듀얼 스테레오 스피커, HP World Facing 마이크 듀얼 어레이 디지털 마이크, 볼륨 조절 기능 키, 콤보 마이크/헤드폰 잭, HD 오디오 ⁴⁵
포트 및 커넥터	왼쪽: USB-A 5Gbps 포트 1개(충전); HDMI 2.1 1개; 헤드폰/마이크 콤보 1개; 전원 커넥터 1개; USB Type-C® 40Gbps 포트 지원 Thunderbolt™ 4 2개 (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1) ; 오른쪽: USB-A 5Gbps 포트 1개; RJ-45 1개; SD 4.0 카드 리더기 1개; 나노 보안 잠금 슬롯 1개; SIM 카드 슬롯 1개 ^{6,55,56}
입력 장치	HP Premium Quiet Keyboard, spill-resistant, full-size, backlit, keyboard with a Programmable Key and numeric keypad; ClickPad Mylar(멀티 터치 제스처 지원 포함, 탭 기본으로 지원); Microsoft Precision Touchpad(제스처 지원 포함)
통신	LAN: 인텔® I219-LM GbE; 인텔® I219-LM GbE, v프로®; 인텔® I219-V GbE, 비v프로® ¹² ; WLAN: 인텔® Wi-Fi 6E AX211(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드, v프로®; 인텔® Wi-Fi 6E AX211(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드, 비v프로® ¹³ ; WWAN: HP 4000 4G LTE Advanced Pro ¹⁰ ; LPWAN: Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1 모뎀(인터넷 없음) ²⁷
카메라	FHD 카메라; 5MP IR 카메라 ^{17,18}
소프트웨어	Adobe 제공 서비스 ⁵¹ ; IE11용 Bing 검색; Microsoft Office(별도 판매) 구매; HP Connection Optimizer ³⁶ ; HP Easy Clean ⁴⁴ ; HP Easy Clean 키보드 드라이버; 핫키 지원; HP MAC Address Manager; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager ³¹ ; HP Privacy 설정; myHP ³⁴ ; HP 스마트 지원 ¹⁴ ; HP Support Assistant ³⁵ ; 상업용 HSA Fusion; Windows의 Copilot(Copilot 키 포함) ³⁹
보안 관리	HP Client Security Manager ³³ , HP Sure Admin; HP Sure Click ¹⁹ , HP Sure Recover Gen6 ⁴⁹ ; HP Sure Run Gen5 ⁴³ ; HP Sure Sense ⁵⁰ ; HP Sure Start Gen7 ³⁸ ; HP Tamper Lock ⁴⁶ ; 보안 코어 PC 지원; Windows Hello ESS(Enhanced Sign-in Security) 지원



HP ZBook Power 16형 G11 모바일 워크스테이션 PC

기술 사양

관리 기능	HP 클라이언트 카탈로그(다운로드) HP 클라이언트 관리 스크립트 라이브러리(다운로드) HP Cloud Recovery HP Connect for Microsoft Endpoint Manager HP 드라이버 팩(다운로드) HP Image Assistant Gen5(다운로드) HP Manageability Integration Kit(다운로드) ³⁰ HP Patch Assistant(다운로드) ²⁸
메모리 카드 장치	스마트 카드 리더기 1개(일부 모델); SD 카드 리더기 1개(옵션); Nano SIM 카드 슬롯(옵션)
전원	150W 슬림 스마트 외부 AC 전원 어댑터 ²⁰
배터리 유형	HP 장수명 6셀, 83Wh 리튬 이온 폴리머 ^{37,40} ;
배터리 수명	최대 13시간 ⁵⁴
치수	35.94 x 25.1 x 2.29cm; (구성에 따라 크기는 달라질 수 있습니다.); 552 x 69 x 345mm (패키지)
무게	2.12kg부터; (무게는 구성 및 부품에 따라 달라집니다.)
Ecolabels	EPEAT® 등록 구성 사용 가능 ⁴¹
Energy star 인증	ENERGY STAR® 인증
지속 가능한 영향 사양	저할로겐; 벌크 패키징 지원; 외부 전원 공급장치 효율 90%; 상자 내부 몰드 용지 펄프 쿠션은 100% 지속 가능한 원료이며 재활용이 가능합니다; 외부 상자와 골판지 충전재는 100% 지속 가능한 원료이며 재활용이 가능합니다. 60% 재활용(PCR) 플라스틱 ^{42,47,48}



HP ZBook Power 16형 G11 모바일 워크스테이션 PC

각주

메시지 각주

- ¹ 멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다. 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ² 인텔 vPro®에는 Windows 10 Pro 64비트 이상, vPro 지원 프로세서, vPro 지원 칩셋, vPro 지원 유선 LAN 및/또는 Wi-Fi 6E WLAN 및 TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. vPro® Essential과 Enterprise의 기능은 다릅니다.
- ³ http://intel.com/vpro를 참조하세요.
- ⁴ 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ⁵ 최대 64GB의 메모리는 구성 가능한 옵션 기능입니다.
- ⁶ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 시스템 디스크(Windows용)의 최대 35GB는 시스템 복구 소프트웨어용으로 할당되어 있습니다. 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ⁷ 테스트는 미국 국방부(DoD) 계약 요건 또는 군사 목적에 대한 적정성을 증명하는 테스트가 아닙니다. 해당 테스트 결과는 향후 이러한 성능을 보장하지 않습니다. 우발적 손상 시에는 HP 우발적 손상 방지 케어팩(옵션)이 필요합니다.
- ⁸ 모든 사람은 HP의 구성 요소 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타냅니다. 실제 성능은 더 높거나 낮을 수 있습니다.
- ⁹ Wi-Fi 6E는 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다. Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 별도로 판매되는 Wi-Fi 6E 라우터가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용할 수 있습니다.
- ¹⁰ 배터리 수명은 제품 모델, 구성, 설치된 응용프로그램, 기능, 용도, 무선 기능 및 전원 관리 설정에 따라 달라집니다. 배터리의 최고 용량은 사용법과 사용기간에 따라 자연스럽게 감소합니다. 자세한 내용은 MobileMark25 배터리 벤치마크 <https://bapco.com/products/mobilemark-2018/> <https://bapco.com/products/mobilemark25/>를 참조하세요.
- ¹¹ AI 노이즈 억제는 Windows 업데이트를 통해 자동으로 제공되거나 <https://support.hp.com/us-en/drivers>에서 다운로드할 수 있습니다. Windows 10 이상이 필요하며 내부 PC 스피커, 마이크 및 알로그로 헤드셋과 호환됩니다. AI 노이즈 억제 설정은 HP Audio Control 애플리케이션을 통해 구성할 수 있습니다.
- ¹² IEEE 16801:2018 EPEAT에 따른 미국 EPEAT® 등록을 기준으로 합니다.* EPEAT® 상태는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 www.epeat.net을 참조하세요.
- ¹³ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고속 인터넷 및 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP의 요금이 적용될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트를 위한 추가적인 요구사항이 적용될 수 있습니다. <http://www.windows.com>을 참조하세요.
- ¹⁴ 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다. 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 시스템 디스크(Windows용)의 최대 35GB는 시스템 복구 소프트웨어용으로 할당되어 있습니다. 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ¹⁵ HP Power Manager는 Windows 10 이상에서 사용할 수 있으며 Microsoft 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
- ¹⁶ HP Smart Sense는 Windows 10 이상 및 인텔 프로세서가 필요합니다.
- ¹⁷ QHD(Quad high-definition) 이미지를 보려면 QHD 콘텐츠가 필요합니다.
- ¹⁸ 모든 사람은 HP의 구성 요소 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타냅니다. 실제 성능은 그보다 높거나 낮을 수 있습니다.
- ¹⁹ 시스템이 꺼져 있거나 대기 모드에 있을 때 30분 이내에 배터리를 최대 50% 충전할 수 있습니다. 65W 용량 이상의 전원 어댑터가 필요합니다. 배터리가 50% 충전되면 일반 충전으로 전환됩니다. 시스템 허용 오차로 인해 충전 시간이 +/-10% 차이가 날 수 있습니다.
- ²⁰ 비즈니스용 HP Wolf Security를 사용하면 Windows 10 또는 11 Pro 이상이 필요합니다. HP Wolf Security는 다양한 HP 보안 기능을 포함하고 있으며 HP Pro, Elite, 워크스테이션 제품에서 사용할 수 있습니다. 포함된 보안기능을 보려면 제품 세부정보를 참조하세요.

사양 각주

- ¹ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고속 인터넷과 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수 수로가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. <http://www.windows.com>을 참조하십시오.
- ² Multi-Core는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내지 않습니다. (AMD 번호는 클럭 속도의 측정 수치를 나타내지 않습니다. Qualcomm의 번호는 클럭 속도를 측정하는 것이 아닙니다.)
- ³ 프로세서 속도는 최고 성능 모드를 나타냄. 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 더 큰 속도로 실행됩니다.
- ⁴ 인텔® 티보 부스트 성능은 하드웨어, 소프트웨어 및 전반적인 시스템 구성에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 www.intel.com/technology/turboboost를 참조하십시오.
- ⁵ HP는 Microsoft의 지원 정책에 따라 인텔 및 AMD 7세대 이후 프로세서로 구성된 제품에서 Windows 8 또는 Windows 7 운영체제를 지원하지 않으며 <http://www.support.hp.com>에서 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버를 제공하지 않습니다.
- ⁶ HDMI 포트 케이블은 포함되지 않습니다.
- ⁷ 일부 타사 메모리 모듈은 엄격 표준을 따르지 않기 때문에 호환성을 확실히 하기 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도가 서로 다른 경우 시스템은 느린 메모리 속도로 수행됩니다.
- ⁸ 이중 채널 성능을 최대화하려면 2개의 메모리 채널에 모두 같은 사이즈 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
- ⁹ 인텔® i DIMM 슬롯 4개가 3200MT/s의 속도로 실행되도록 설계된 아키텍처를 지원합니다.
- ¹⁰ Maximum memory capacities assume Windows 64-bit operating systems. With Windows 32-bit operating systems, memory above 3 GB may not all be available due to system resource requirements.
- ¹¹ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 최대 35GB(Windows 10)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 보존됩니다.
- ¹² NPU가 필요한 기능과 소프트웨어는 소프트웨어 구입이나 구독, 소프트웨어 또는 플랫폼 제공업체의 지원이 필요할 수 있으며, 타사 소프트웨어는 특정 구성 또는 호환성 요건이 적용될 수 있습니다. 성능은 용도, 구성, 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다.
- ¹³ Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 별도로 판매되는 Wi-Fi 6E 라우터와 Windows 10이 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용 가능합니다.
- ¹⁴ HP Smart Support를 사용하려면 HP Insights 에이전트를 설치해야 합니다. Gen 9 및 이전 HP 상용 장치의 경우, 고객에게 hp.com/active-care에서 직접 다운로드하거나 하드웨어를 처음 부팅할 때 동종해야 HP가 장치와 관련된 정보를 수집할 수 있는 HP Insights 에이전트를 설치할 수 있습니다. HP 상용 Gen 10 이상 장치의 경우, HP Services Scan은 Windows Update를 통해 제공되며 각 하드웨어 장치 자격을 확인하여 HP TechPulse 지원 서비스 구매 여부를 판단하며, 해당 소프트웨어를 자동으로 다운로드합니다. <http://www.hpdaas.com/requirements> 페이지의 지침에 따라 이 기능을 비활성화할 수 있습니다. HP Insights 에이전트는 장치와 애플리케이션에 관한 중요한 데이터를 제공하는 원격 측정 및 분석 플랫폼이며 개별 서비스로는 판매되지 않습니다. HP는 엄격한 GDPR 개인 정보 보호 규정을 준수하며 정보 보안에 대해 ISO27001, ISO27701, ISO27017, SOC2 Type2 인증을 받았습니. 포털에 인터넷으로 연결이 되어야 합니다. 전체 시스템 요구사항은 <http://www.hpdaas.com/requirements>에서 확인하세요.
- ¹⁵ HP Cloud Recovery는 인텔® 또는 AMD 프로세서가 탑재된 HP Elite 및 Pro 데스크톱과 노트북 PC가 필요하며, 개방형 유선 네트워크 연결이 필요합니다. 참고: 데이터 손실 방지를 위해 사용자 이전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. 자세한 내용은 <https://support.hp.com/kr-ko/document/c05115630>을 참조하세요.
- ¹⁶ 인텔® 아이리스® X* 그래픽 기능은 인텔® 코어® i5 또는 i7 프로세서와 듀얼 채널 메모리로 시스템을 구성해야 합니다. 인텔® 코어® i5 또는 7 프로세서와 단일 채널 메모리를 탑재한 인텔® 아이리스® X* 그래픽은 UHD 그래픽으로만 작동합니다.
- ¹⁷ FHD 및 HD 이미지를 보려면 각각 FHD 콘텐츠가 필요합니다. 자세한 내용은 https://bit.ly/2Pr1t6A_SureClick을 참조하세요.
- ¹⁸ Windows Hello 안전 인증 기능은 (미국적외선) 이미징을 위해 특별히 구성된 카메라를 사용하여 Windows 장치를 인증 및 잠금 해제하고 Microsoft Passport를 잠금 해제합니다.
- ¹⁹ HP Sure Click은 Windows 10에서 구동합니다. 자세한 내용은 https://bit.ly/2Pr1t6A_SureClick을 참조하세요.
- ²⁰ 150W 전원 어댑터는 개별 그래픽 옵션에만 사용 가능합니다.
- ²¹ QHD 콘텐츠 감상에는 QHD 이미지 보기 기능이 필요합니다.
- ²² HP Sure View Reflect 통합 프라이버시 화면은 구입 시 구성해야 하는 옵션 기능이며 가로 방향으로 작동하도록 설계되었습니다.
- ²³ 해상도는 모니터 기능, 해상도 및 색 온도 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
- ²⁴ HP Sure View 또는 터치 스크린을 사용하면 실제 밝기 더 낮아집니다.
- ²⁵ 인텔® vPro™ 기능을 사용하려면 Windows 10 Pro 64비트 이상, vPro 지원 프로세서, vPro 지원 칩셋, vPro 지원 유선 LAN 및/또는 Wi-Fi 6E WLAN, TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. vPro® Essentials 및 Enterprise의 기능은 다릅니다. <http://intel.com/vpro>를 참조하세요.
- ²⁶ Microsoft Endpoint Manager용 HP Connect는 Microsoft Endpoint Manager로 관리하는 HP Pro, Elite, Z 및 POS(Point-of-Sale) PC용 Azure Market Place에서 구입할 수 있습니다. 별도로 판매되는 Microsoft Endpoint Manager에 가입해야 합니다. 네트워크 연결이 필요합니다.
- ²⁷ Cat M1 LPWAN 모바일 광대역) 카드는 HP Protect & Trace with Wolf Connect 서비스를 사용하는 일부 플랫폼을 지원하지만 모바일 광대역/인터넷 사용은 지원하지 않습니다.
- ²⁸ HP Patch Assistant는 Microsoft System Center Configuration Manager를 통해 관리되는 HP Manageability Kit과 함께 일부 HP PC에서 사용할 수 있습니다. HP Manageability Integration Kit는 <http://www8.hp.com/us/en/ods/clientmanagement/overview.html>에서 다운로드할 수 있습니다.
- ²⁹ HP Sure Admin은 Windows 10 이상, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit(<http://www.hp.com/go/clientmanagement>), Android 또는 Apple 스토어의 HP Sure Admin Local Access Authenticator 스마트폰 앱이 필요합니다.
- ³⁰ HP Manageability Integration Kit can be downloaded from <http://www8.hp.com/us/en/ods/clientmanagement/overview.html> .
- ³¹ HP Power Manager는 Windows 10 이상에서 사용할 수 있으며 Microsoft 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
- ³² 일부 타사 메모리 모듈의 비공개 표준 특성으로 인해 호환성을 보장하려면 HP 브랜드 메모리 사용을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 작동합니다.
- ³³ HP Client Security Manager Gen7은 Windows가 필요하며 일부 HP Elite 및 Pro PC에서 사용할 수 있습니다.
- ³⁴ myHP를 사용하려면 Windows OS가 필요합니다.
- ³⁵ HP Support Assistant는 인터넷 액세스가 필요합니다.
- ³⁶ HP Connection Optimizer requires Windows 10.
- ³⁷ Battery is internal and not replaceable by customer. Serviceable by warranty. Batteries have a default one year limited warranty except for Long Life batteries which will have same 1-year or 3-year warranty as the platform.
- ³⁸ HP Sure Start는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10이 필요합니다.
- ³⁹ Windows 11과 NPU가 필요합니다. 기능 제공 및 이용 시기는 시장 및 기기별로 다릅니다. 로그인하려면 Microsoft 계정이 필요합니다. Windows에서 Copilot을 사용할 수 없는 경우 Copilot 키를 통해 Bing 검색 엔진으로 연결됩니다. <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>를 참조하세요.
- ⁴⁰ Actual battery Watt-hours (Wh) will vary from design capacity. Battery capacity will naturally decrease with shelf life, time, usage, environment, temperature, system configuration, loaded apps, features, power management settings and other factors.
- ⁴¹ Based on US EPEAT® registration according to IEEE 16801:2018 EPEAT®. EPEAT® status varies by country. Visit www.epeat.net for more information.
- ⁴² 외부 전원 공급장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 제할로겐이 아닙니다. 구매 후 제공된 서비스 부품은 제할로겐이 아닐 수 있습니다.
- ⁴³ HP Sure Run은 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ⁴⁴ HP Easy Clean은 Windows 10 RS3 이상이 필요하며 키보드, 터치스크린 및 클릭패드만 비활성화합니다. 포트는 비활성화할 수 없습니다. 청소 방법은 사용설명서를 확인하세요.
- ⁴⁵ 옵션 웹캠과 옵션 외부 방향 마이크 장착 시 듀얼 마이크 어레이.
- ⁴⁶ HP Tamper Lock은 고객 또는 관리자가 활성화해야 합니다.
- ⁴⁷ 재활용 플라스틱 비율은 IEEE 16801:2018 표준에 정해진 정의를 기준으로 합니다.
- ⁴⁸ 100% 외부 박스 포장은 지속 가능한 원료 인증을 받은 재활용 섬유로 만듭니다. 섬유 완충재는 100% 재생 목섬유와 유기농 자재로 만듭니다. 모든 플라스틱 총잔재는 90% 이상이 재생 플라스틱으로 만들어집니다.
- ⁴⁹ HP Sure Recover Gen6는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 개방형 네트워크 연결이 필요합니다. 데이터 손실을 방지하려면 HP Sure Recover를 사용자 이전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. Wi-Fi를 사용한 네트워크 기반 복구는 인텔 Wi-Fi 모듈이 탑재된 PC에서만 이용 가능합니다.
- ⁵⁰ HP Sure Sense는 Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro 또는 Windows 11 Enterprise OS를 탑재한 일부 HP PC에서 사용할 수 있습니다.
- ⁵¹ 시작 메뉴에서 Adobe 아이콘을 클릭하면 일부 Adobe 소프트웨어의 30일 평가판 멤버십을 이용할 수 있습니다. 소프트웨어는 장치에 연결되어 있으며 이동할 수 있습니다. 또한 결제 세부 정보를 입력하여 소프트웨어를 자동 갱신하여 30일 평가판 이후에도 계속 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Adobe를 참조하세요.
- ⁵² 스토리지 슬롯 1은 PCIe Gen3 및 Gen4 드라이브를 모두 지원합니다.
- ⁵³ 배터리 수명은 제품 모델, 구성, 설치된 응용 프로그램, 기능, 용도, 무선 기능 및 전원 관리 설정에 따라 달라집니다. 배터리의 최고 용량은 사용법과 사용기간에 따라 자연스럽게 감소합니다. 자세한 내용은 MobileMark25 배터리 벤치마크(<https://bapco.com/products/mobilemark2018/>)를 참조하세요.
- ⁵⁵ Thunderbolt™ 4 and USB4™ maximum speed of 40Gbps will be divided between the different data workstreams.
- ⁵⁶ SuperSpeed USB 20Gbps is not available with Thunderbolt™ 4.

