

# HP 레이저젯 프로 400 복합기 시리즈

기술 사양	HP 레이저젯 프로 400 MFP M425dn(CF286A)	HP 레이저젯 프로 400 MFP M425dw(CF288A)
인쇄 속도 <sup>1</sup>	흑백: 최대 35ppm, Letter: 최대 33ppm, A4	
첫 페이지 출력 <sup>2</sup>	흑백: 8초	
인쇄 해상도	HP ImageREt 1200 사용 시 최대 1200 x 1200dpi	
프로세서	800MHz	
메모리	256MB(확장 불가)	
월 권장 출력량	750~3,000매	
월 최대 출력량	최대 50,000매	
복사	흑백: 최대 600 x 600dpi 복사 속도 <sup>4</sup> : 흑백: 최대 35cpm, Letter: 최대 33cpm, A4 최대 복사 매수: 최대 99매 복사기 크기 조정: 25~400%	
스캔	컬러 스캔: 지원됨 스캔 종류: 평판, ADF 스캔 해상도: 광학/하드웨어/향상 모드: 최대 1200 x 1200dpi 스캔 속도: 흑백(일반): 최대 20ppm, 컬러(일반): 최대 9ppm 외색조 단계: 256	
팩스	팩스 해상도: 최대 300 x 300dpi(마프론 설정됨) 팩스 속도 <sup>5</sup> : 페이지당 3초 단독 다이얼: 최대 120개 번호(119개 그룹 다이얼)	
용지	입력: 300매 용지함 출력: 150매 출력함 양면 인쇄: 자동(기본) 크기: 용지함 1: A4, A5, A6, B5(JIS), 병투, 16K, 76 x 127 ~ 216 x 356mm, 용지함 2: A4, A5, A6, B5(JIS), 8.5 x 13인치, 105 x 148 ~ 216 x 356mm, 용지함 3: A4, A5, A6, B5(JIS), 8.5 x 13인치, 105 x 148 ~ 216 x 356mm(500매 문서 공급 장치/트레이 옵션) 무게: 용지함 1: 60 ~ 163g/m <sup>2</sup> (특수 미디어를 위한 직선 용지 경로), 용지함 2: 60 ~ 120g/m <sup>2</sup> , 용지함 3: 60 ~ 120g/m <sup>2</sup> (500매 문서 공급 장치/트레이 옵션) 유형: 용지(일반 용지, 그린 모드(Thin/얇은 용지): 60g/m <sup>2</sup> ), Light(가벼운 용지): 60~75g/m <sup>2</sup> , Heavy(무거운 용지): 90~105g/m <sup>2</sup> , 본드지, 카드지(105~76g/m <sup>2</sup> ), 컬러, 레터헤드, 사진 인쇄 용지, 사진 전용 용지, 재생지, 거친 용지, 레이플, 레이블, 무명 용지	
연결	인터페이스: 1 고속 USB 2.0, 호스트 USB 1개, 이더넷 10/100/1000 Base-TX 네트워크 1개, WalkUp USB 1개 언어 및 글꼴: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP 포스트스크립트 레벨 3 에뮬레이션, 직접 PDF(v1.7) 인쇄, 확장 가능한 TrueType 글꼴 84개 호환되는 운영 체제: 전체 소프트웨어 설치 지원되는 운영 체제: Microsoft® Windows® 7 32비트 및 64비트, Windows Vista® 32비트 및 64비트, Windows® XP 32비트(SP2 이상), 드라이버 설치만 지원되는 운영 체제: Microsoft® Windows® Server 2008 32비트 및 64비트, Windows® Server 2003 32비트(SP3 이상), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linpus Linux: 9.4, 9.5 Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0 OpenSUSE: 11.3, 11.4 Fedora: 14, 15 Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04 Debian: 5.0, 6.0 및 HPUX11i	
최소 시스템 요구 사양	Microsoft® Windows® 7(32비트/64비트), Windows Vista®(32비트/64비트): 1GHz 32비트(x86) 또는 64비트(x64) 프로세서, 1GB RAM(32비트) 또는 2GB RAM(64비트), 400MB 하드 디스크 공간, CD-ROM/DVD-ROM 또는 인터넷, USB 또는 네트워크 포트, Windows® XP32 SP2(32비트); Pentium® 233MHz 프로세서, 512MB RAM, 400MB 하드 디스크 공간, CD-ROM/DVD-ROM 또는 인터넷, USB 또는 네트워크 포트	
네트워크 프로토콜	내장형 네트워크 솔루션을 통해: TCP/IP, IPv4, IPv6, 인쇄: TCP/IP 포트 9100 Direct Mode, LPD(원시 대기열 지원 전용), 웹 서비스 인쇄, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP e프린트, FTP Print, 검색: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4(BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6(상대 비저장 링크로컬 및 라우터 사용/DHCPv6를 통한 상태 저장), 관리: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog, 보안: SNMPv3, SSL Cert Management, 방화벽, ACL, 802.1x 내장형 네트워크 솔루션을 통해: TCP/IP, IPv4, IPv6, 인쇄: TCP/IP 포트 9100 Direct Mode, LPD(원시 대기열 지원 전용), 웹 서비스 인쇄, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP e프린트, FTP Print, 검색: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4(BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6(상대 비저장 링크로컬 및 라우터 사용/DHCPv6를 통한 상태 저장), 관리: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog, 보안: SNMPv3, SSL Cert Management, 방화벽, ACL, 802.1x, WPA1/2 Personal 및 Enterprise	
보안	암호 보호 네트워크가 내장된 웹 서버, 네트워크 프로토콜 활성화/비활성화, SNMPv2 커뮤니티 암호 변경, SNMPv3, 802.1x, SSL 인증서 관리, 방화벽, 액세스 제어 목록 암호 보호 네트워크가 내장된 웹 서버, 네트워크 프로토콜 활성화/비활성화, SNMPv2 커뮤니티 암호 변경, SNMPv3, 802.1x, SSL 인증서 관리, 방화벽, 액세스 제어 목록, 무선 WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, WEP	
크기(가로 x 세로 x 높이)	439.9 x 382.7 x 423.5mm	
무게(프린터 카트리지 제외)	15.1kg	
내용물	HP 레이저젯 프로 400 MFP M425dn/ M425dw 프린터, HP 80A 검정 레이저젯 토너 카트리지(-2,700페이지), 시작 가이드, 지원 안내문, 장치 소프트웨어 및 전자 사용자 가이드가 포함된 CD, 전원 코드, 전화 코드, USB 케이블(AP 전용)	
보증	1년 보증, HP 현장 방문 서비스(익일 영업일)	
작동 환경	권장 온도: 17.5~25°C 보관 온도: -20~40°C 권장 상대습도: 30~70% RH 보관 상대습도: 10~90% RH	
소음	방출소음: 6.4B(A) 음향압력(주변위치): 활성화/상태: 51dB(A)	
전원 사양	전원 요구 사양: 입력 전압: 220~240VAC(+/- 10%), 50/60Hz(+/- 2Hz) 소비 전력: 인쇄 시: 600W, 복사 시: 420W, 대기 시: 10.5W, 절전 모드 시: 9.5W, 전원 차단 시: 0.1W 일반 전기 소비량(TEC): 2.6kWh/yr	
인증	IEC 60950-1:2005/EN 60950-1:2006+A11, IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007(클래스 1 레이저/LED 제품), IEC 62479:2010/ EN 62479:2010, GB4943-2001	
전자파(EMC)	CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1-Class B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4; GB9254-2008, GB17625.1:2003	
HP SureSupply	HP SureSupply가 제공됩니다. 이 도구는 프린터 카트리지 부족 시 경고 메시지를 제공하며 HP 또는 소매 업체를 통해 해당 지역에서 구매하거나 온라인으로 구매할 수 있도록 지원합니다. 정품 HP 소모품만 제공되며 인터넷 연결이 필요합니다. 자세한 내용을 보려면 <a href="http://www.hp.com/go/SureSupply">www.hp.com/go/SureSupply</a> 를 방문하십시오.	

<sup>1</sup> 정해진 인쇄 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성에 따라 다릅니다.  
<sup>2</sup> HP는 월 인쇄 매수를 최적의 장치 성능을 위해 명시된 범위 이내로 유지할 것을 권장합니다. 이러한 범위는 소모품 교체 주기, 연장된 보증 기간 향상의 장치 수명 등을 비롯한 요소를 기준으로 한 것입니다.  
<sup>3</sup> 듀티 사이클은 이미지 출력률의 월별 최대 페이지 수로 정의됩니다.  
<sup>4</sup> 평판 복사 시 정해진 속도는 시스템 구성 및 문서의 복잡성에 따라 달라집니다.  
<sup>5</sup> 표준 해상도의 표준 IUT 테스트 이미지 #1을 기준으로 합니다. 페이지가 더 복잡하거나 해상도가 더 높으면 전송 시간이 증가합니다.  
<sup>6</sup> 전원 요구 사양은 프린터가 판매된 국가/지역을 기준으로 합니다. 작동 전압을 변환하지 마십시오. 이 경우 프린터가 손상되며 제품 보증이 무효화됩니다.

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 표시는 미국 등록 상표입니다. Linus는 Linus Torvalds의 미국 등록 상표입니다. Windows 및 Windows XP는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.  
 © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P.  
 여기에 포함된 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 수반하는 명시적 보증 진술에는 해당 HP 제품 및 서비스에 대한 보증만 포함됩니다. 여기에 포함된 어떤 것도 추가 보증으로 해석되어서는 안 됩니다. HP는 여기에 포함된 기술 또는 편의 오류에 대해 책임을 지지 않습니다.  
 자세한 정보를 보려면 [www.hp.com](http://www.hp.com)을 방문하십시오. 발행처: 한국, 2012년 6월



# HP 레이저젯 프로 400 복합기 시리즈

인쇄, 복사, 스캔, 팩스



웹 연결 기능이 포함된 MFP 제품을 통해 비즈니스 생산성을 향상할 수 있습니다. HP e프린트를 사용하면 언제 어디서든 인쇄 작업을 수행할 수 있으며, 무선 네트워킹으로 여러 자원을 공유하는 것이 가능합니다.<sup>2,3</sup>  
 또한 비즈니스 애플리케이션에 액세스하여 워크플로우를 개선하고 전문적인 품질의 문서를 신속하게 인쇄할 수 있습니다.

## 이동 중에도 사용 가능한 인쇄 기능으로 생산성 향상

- HP e프린트 - 이제 언제 어디서든 인쇄할 수 있습니다.<sup>1</sup>
- 문서를 이메일 또는 네트워크 폴더로 직접 스캔하며 양면 페이지도 쉽고 빠르게 스캔합니다.
- 무선 및 이더넷 연결로 사무실 어디에서든 프린터를 설정하고 공유할 수 있습니다.<sup>4,3</sup> 또한 신속한 네트워킹 구성이 가능합니다.<sup>3,5</sup>
- 양면 스캔 및 복사 기능이 있는 50매 자동 문서 공급 장치를 사용하여 시간을 절약하고 더 많은 작업을 수행합니다.
- 모바일 근무자가 모바일 장치에서 직접 인쇄를 수행할 수 있습니다.

## 손쉬워진 인쇄 작업 관리 및 비즈니스 애플리케이션 액세스

- 양방향 애플리케이션 및 컬러 터치스크린을 사용하여 웹에서 액세스 및 인쇄할 수 있으며, 온라인 저장소 사이버로도 스캔 가능합니다.<sup>6</sup>
- 전원 연결에서 인쇄까지 5분이면 충분하며 HP 스마트 인스톨을 사용하면 CD가 필요 없습니다.
- 간편한 USB 포트를 사용하여 플래시 드라이브에서 인쇄를 수행하는 것은 물론, 해당 드라이브에 스캔본 저장도 가능합니다.
- 업계 최고의 관리 도구를 사용하여 인쇄 환경 관리 및 업데이트 설치 작업을 손쉽게 간편하게 수행합니다.

## 시간이 지나도 또렷한 고품질 문서 인쇄

- 정품 HP 레이저젯 토너 카트리지를 사용하여 뚜렷한 텍스트와 선명한 이미지의 고품질 문서를 인쇄합니다.
- HP의 안정적이고 신뢰할 수 있는 기능을 통해 높은 생산성을 유지할 수 있습니다. 본 MFP의 권장 월별 월 권장 출력량은 최대 50,000매에 달합니다.

- 안정적이고 설치하기 쉬운 정품 HP 레이저젯 토너 카트리지로 시간을 절약합니다.
- 필요할 경우 대용량 정품 HP 레이저젯 검정 토너 카트리지를 사용하면 더욱 경제적으로 인쇄할 수 있습니다.<sup>8</sup>

## 환경에 미치는 영향 최소화

- 자동 양면 인쇄 기능을 사용하면 용지 사용량을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.
- HP 자동 켜짐/꺼짐 (자동 켜짐/꺼짐) 기술로 에너지 사용량을 낮춥니다.<sup>9</sup>
- HP 플래닛 파트너를 통해 정품 HP 레이저젯 토너 카트리지를 간편하게 재활용합니다.<sup>10</sup>
- 본 MFP 제품은 크기가 작기 때문에 공간을 적게 차지하며 포장재 낭비도 적습니다.

### ecoHIGHLIGHTS

**HP 레이저젯 프로 400 복합기 시리즈**

**환경 보호 정보**

- 에너지 절약 - HP 자동 켜짐/꺼짐 기술은 필요할 때만 프린터를 켜고 사용하지 않을 때는 자동으로 꺼 주는 기능입니다!
- 자동 양면 인쇄를 사용하여 용지를 최대 50% 절약할 수 있습니다.
- 인스턴트 온(Instant-on) 기술 및 인스턴트 온 카피(Instant-on Copy) 기술로 에너지 사용량을 절감해 줍니다.

<sup>1</sup> HP 자동 켜짐/꺼짐 기술은 기능은 프린터 및 설정에 따라 다릅니다.  
<sup>2</sup> 전통적 유정 및 CCF(Cold Cathode Fluorescent Lamp: 냉음극 형광램프) 복사 방식을 사용하는 제품과 비교한 경우입니다.

[www.hp.com/go/ecosolutions](http://www.hp.com/go/ecosolutions)

컴퓨팅 하드웨어 및 인쇄 소모품은 재활용하십시오. HP 자산 관리 및 재활용 서비스를 활용하면 폐기물 손쉽게 처리할 수 있습니다.

<sup>1</sup>프린터를 인터넷에 연결해야 하며 인터넷이 연결되어 있고 이메일이 지원되는 장치에서 올바른 기능이 작동합니다. 또한 HP 웹 서비스 계정을 등록해야 합니다. 인쇄 시간은 달라질 수 있습니다. 지원되는 문서 및 이미지 형식의 목록은 [www.hp.co.kr/eprintcenter](http://www.hp.co.kr/eprintcenter)를 참조하십시오. 또한 추가 솔루션에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions)를 참조하십시오. <sup>2</sup>일부 프린터에서는 사용할 수 없습니다. 모바일 장치의 무선 기능이 활성화되어 있어야 하며 프린터에는 HP e프린트가 활성화되어 있어야 합니다. 기능을 사용하려면 [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)에서 드라이버나 애플리케이션을 다운로드해야 할 수 있습니다. <sup>3</sup>HP e프린트 무선 직접 인쇄, HP 자동 무선 연결, 내장 무선 연결 기능은 HP 레이저젯 프로 400 MFP M425dw에서만 사용할 수 있습니다. <sup>4</sup>무선 성능은 물리적 환경과 액세스 지점으로부터의 거리에 따라 달라지며 활성화된 무선 연결은 제한될 수 있습니다. <sup>5</sup>HP 자동 무선 연결은 일부 시스템 구성에서는 사용하지 못할 수 있습니다. 무선 성능은 물리적 환경 및 액세스 지점으로부터의 거리에 따라 달라집니다. 호환성에 대한 정보는 [hp.com/go/autowirelessconnect](http://hp.com/go/autowirelessconnect)를 참조하십시오. <sup>6</sup>무선 액세스 지점이 있어야 하며 프린터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 서비스를 사용하려면 등록해야 할 수 있습니다. 국가, 기간 및 계약에 따라 사용이 제한될 수 있으며 판매업체가 필요할 수 있습니다. 자세한 정보는 [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)를 참조하십시오. <sup>7</sup>HP 스마트 인스톨은 Windows에서만 작동합니다. <sup>8</sup>HP 80X 레이저젯 black 토너 카트리지에는 포함되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다. <sup>9</sup>HP 자동 켜짐/꺼짐 기능은 프린터 및 설정에 따라 다릅니다. <sup>10</sup>프로그램 사용 가능 여부는 달라질 수 있습니다. HP 카트리지 반환 및 재활용은 HP 플래닛 파트너 프로그램을 통해 현재 전 세계 50여 개국에서 시행되고 있습니다. 자세한 정보를 참조하거나 반환용 봉투 및 대량 수집 장치를 요청하려면 [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)를 방문하십시오.

# HP 레이저젯 프로 400 복합기 시리즈

## 프로 400 M425 변형

- 내장형기가비트 네트워킹
- USB 2.0 고속 포트
- 메모리 256MB(확장 불가)
- 150매 표준 출력
- 인라인 인쇄 엔진
- 250매 용지함
- Walk-Up USB 포트
- 원 도어 액세스 간편한 프린터 카트리지 교체 지원
- 50매 다용도 트레이, 긴 용지 확장
- 자동 문서 공급 장치 50페이지
- 내장형 자동 양면 인쇄 장치
- 팩스
- 3.5인치 컬러 터치스크린 제어판
- On/Off 스위치
- 무선(M425dw 모델에만 해당)
- 용지 걸림 시 원 도어 액세스로 해결



# 제품 시리즈 개요



	M425dn 프린터	M425dw 프린터
부품 번호	CF286A	CF288A
3.5인치(컬러 그래픽), 매직 프레임 적용	✓	✓
Walk-Up USB 포트	✓	✓
300매 다용도 트레이	✓	✓
HP Jetdirect 10/100/1000 이더넷 인쇄 서버	✓	✓
무선	제공되지 않음	✓
자동 양면 인쇄	✓	✓
256MB	✓	✓
ENERGY STAR® 인증	✓	✓

# Walk-Up USB 인쇄

컴퓨터에서 파일을 전송할 필요없이 USB 저장 장치를 사용하여 파일을 신속하게 인쇄합니다.

- 완전한 호환성 제공 - 프린터 전면에 있는 USB 포트에 표준 USB 저장 장치 액세스리기를 사용할 수 있습니다.
- 다양한 파일 형식 지원 - .pdf, .prn, .pcl, .ps, .chf 파일을 간편하게 인쇄할 수 있습니다.

\* 제품이 USB 액세스리기를 인식하지 못하는 경우 다른 종류의 USB를 사용해 보십시오. USB마다 사양이 다르므로 본 프린터에서 일부 USB 액세스리기를 지원하지 못할 수 있습니다.

# HP 자동켜짐/꺼짐 기술

네트워크 활동을 감지하여 필요할 때만 프린터를 켜고 필요하지 않을 때는 자동으로 프린터를 꺼주는 자동 켜짐/꺼짐 기술을 통해 에너지를 절약합니다.\*

- 더 빠른 인쇄 - 프린터가 PowerSave 모드에서 곧바로 인쇄를 시작하며 첫 번째 페이지 인쇄를 더 빠르게 완료합니다.
- 전력 소비량 절감 - 인스턴트 온(Instant-On) 기술로 전력 사용량을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

^ HP 자동 켜짐 및 자동 꺼짐 기능은 프린터 및 설정에 따라 다릅니다.

# 웹/클라우드를 문서 업로드 및 다운로드할 수 있는 컬러 터치스크린

양방향 애플리케이션 및 직관적 8.89cm (3.5인치) 컬러 터치스크린이 제공되므로 PC가 없어도 웹을 통해 액세스하고 인쇄할 수 있습니다.\*, #

- HP 웹 지원 인쇄 장치에서 곧바로 터치스크린을 사용하여 액세스하고 인쇄합니다.
- HP ePrintCenter에서 비즈니스 애플리케이션 전체를 검색하고 관리할 수 있습니다.
- 문서를 클라우드로 업로드하거나 다운로드합니다.

\* HP 레이저젯 프로 400 MFP M425dn 및 M425dw 모델에서만 사용할 수 있습니다.  
# 무선 액세스 지점이 있어야 하며 프린터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 서비스를 사용하려면 등록해야 할 수 있습니다. 국가, 언어 및 계약에 따라 사용이 불가능할 수도 있으며 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 자세한 정보는 [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)를 참조하십시오.

# 스마트인스톨 기술

전원 연결에서 인쇄까지 5분이면 충분하며 HP 스마트인스톨을 사용하면 설치 CD가 필요하지 않습니다.°

- HP 스마트인스톨은 특히 CD 드라이브가 없는 노트북 컴퓨터에 유용합니다.
- 장치에서 곧바로 설치하며 소프트웨어 CD의 분실이나 손상을 걱정할 필요가 없습니다.

° HP 스마트인스톨은 Windows에서만 작동합니다.

# e프린트 기능

HP e프린트를 사용하면 언제 어디서든 인쇄 작업을 수행할 수 있습니다. 사무실 외부에 있을 때도 인터넷에 연결된 장치에 저장된 문서를 이메일을 통해 HP 프린터로 직접 간편하게 전송할 수 있습니다.®

- 모바일 장치가 인터넷에 연결되어 있지만 집, 카페 또는 버스 등 어디에서든 HP e프린트를 사용할 수 있습니다.
- 네트워크가 있거나 없는 상태에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 호환되는 무선 기능 모바일 장치를 간단한 직접 무선 연결을 통해 프린터와 연결하여 문서를 몇 분 안에 인쇄할 수 있습니다.

® 프린터를 인터넷에 연결해야 하며 인터넷이 연결되어 있고 이메일이 지원되는 장치에서 올바른 기능이 작동합니다. 또한 HP 웹 서비스 계정을 등록해야 합니다. 인쇄 시간은 달라질 수 있습니다. 지원되는 문서 및 이미지 형식의 목록은 [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)를 참조하십시오. 또한 추가 솔루션에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions)를 참조하십시오.

# HP 액세스리, 소모품 및 서비스를 사용하여 프린터의 모든 기능을 최고 수준으로 활용하십시오.



소모품	용지
CF280A HP 80A 검정 레이저젯 토너 카트리지	아시아 태평양: <a href="http://www.hp.com.kr/paper">www.hp.com.kr/paper</a>
CF280X HP 80X 검정 레이저젯 토너 카트리지	
케어팩	소프트웨어
U5X82E HP 3년 영업일 기준 익일 레이저젯 M425 MFP 하드웨어 지원	Windows: HP 설치/제거 프로그램, HP PCL 6 인쇄 드라이버, HP WIA 스캔 드라이버, HP TWAIN 스캔 드라이버, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print 드라이버, Readiris Software, Mac: HP 설치/제거 프로그램, HP PS 드라이버, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print 드라이버, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris Software, Scan to E-mail/Folder 설정
U5X84E HP 3년 반환 레이저젯 M425 MFP 서비스	
U5X85E HP 2년 영업일 기준 익일 레이저젯 M425 MFP 하드웨어 지원	
U5Z45PE HP 1년 보증 만료 후 영업일 기준 익일 레이저젯 M425 MFP 하드웨어 지원	
U5Z47PE HP 1년 보증 만료 후 반환 레이저젯 M425 MFP 서비스	<b>솔루션</b> 솔루션에 대한 자세한 내용을 보려면 <a href="http://www.hp.com/go/gsc">www.hp.com/go/gsc</a> 를 방문하십시오.
설치 팩	
H4513E HP Install Inkjet/personal 레이저젯 SVC	
H3110E HP Network Install Inkjet/personal 레이저젯 SVC	

# 권장 서비스:

- 당일 현장 서비스:**  
HP 기술자 또는 공인 서비스 제공업체가 서비스 전화를 받은 후 4시간 내에 현장에 도착합니다(전화로 문의한 시각이 서비스 가능한 시간대 이내인 경우).
- 익일 현장 서비스:**  
서비스 전화를 받은 후 영업일 기준으로 익일에 기술자가 현장에 도착하여 서비스를 제공합니다.

자세한 정보를 참조하려면 [www.hp.com/go/printservices](http://www.hp.com/go/printservices)를 방문하십시오.

# 이러한 서비스 및 추가 서비스 범위 옵션은 다음의 형태로 구매할 수 있습니다.

- HP 지원 팩 서비스:**  
손쉽게 구매하고 사용할 수 있는 지원 패키지입니다.
- HP 계약 서비스:**  
IT 가용성을 극대화하고 이를 유지할 수 있도록 지원하는 포괄적인 포트폴리오입니다.